

## Update von DTS 4138:

Alte FW auf Gerät vor dem Update: z.B. V 03040612.010000.010005

### Update Vorgang:

SR-Release	Internal Version	File name	Product Version	Update instruction	Mandatory step
SR-800801.06	20022015	DTS 4138 Version 20-02-2015.zip	03040612.010000.010005		
SR-800801.07	28032018	DTS_4138_Version_28-03-2018.zip	04040612.010000.010006		
SR-800801.08	25022019	DTS_4138_Version_25-02-2019.zip	05140219.010001.020107	First step: Update rootfsDTS4138.img, uimageDTS4138, dts4138app.img image and dtscheck.md5. After reboot update dts4138cfg.img and dtscheck.md5 (save configuration before this update)	
SR-800801.09	26082020	129407_DTS4138_MOBA_V26062020_09_20200826_IMG.zip	06130220.010001.020308	First step: Update with dtscheck.md5, rootfsDTS4138.img, uimageDTS4138 and dts4138app.img image. After reboot, second step: update with dtscheck.md5, dts4138v2cfg.img (save configuration before this update)	x
SR-800801.10	26102021	129407_DTS4138_MOBA_V26102021_10_20211026_IMG.zip	07251021.010002.020409	Update 26082020 first	x
SR-800801.11	29032022	129407_DTS4138_MOBA_V29032022_11_20220329_IMG.zip	07051121.010002.020510	Update 26102021 first	
SR-800801.12	28112022	129407_DTS4138_MOBA_V28112022_12_20221128_IMG.zip	07181122.010002.030611	Internal Version 26102021 or newer must be installed	
SR-800801.13	29062023	129407_DTS4138_MOBA_V29062023_13_20230629_IMG.zip	07120523.010002.040711	Internal Version 26102021 or newer must be installed	
SR-800801.14	19122023	129407_DTS4138_MOBA_V19122023_14_20231219_IMG.zip	07291123.010002.050812	Internal Version 26102021 or newer must be installed	

➔ Backup der Konfiguration Lokal auf dem Gerät und auf USB-Stick erstellen.

### Update auf Product Version: 06130220.010001.020308:

File Name: 129407\_DTS4138\_MOBA\_V26062020\_09\_20200826\_IMG.zip

**Schritt 1:** rootfsDTS4138.img, uimageDTS4138, dts4138app.img, dtscheck.md5 über FTP in das /ram Verzeichnis kopieren (nur **binär** kopieren).

Über Putty Menü „Update Software FTP“ auslösen. Warten bis Zeit und Datum wieder im Display erscheint.

**Schritt 2:** dts4138v2cfg.img, dtscheck.md5 über FTP in das /ram Verzeichnis kopieren (nur **binär** kopieren).  
Über Putty Menü „Update Software FTP“ auslösen. Warten bis Zeit und Datum wieder im Display erscheint.

**Wichtig:** Prüfen ob Product Version **06130220.010001.020308** korrekt angezeigt wird im Display.

Jede Ziffer muss stimmen!

Falls die Product Version nicht stimmt, muss das Update wiederholt werden, bis alle Ziffern stimmen.

Im Zweifelsfall im DTS.log nachschauen, ob alle Dateien korrekt geupdatet wurden.

### Update auf Product Version: 07251021.010002.020409:

File Name: 129407\_DTS4138\_MOBA\_V26102021\_10\_20211026\_IMG.zip

**Schritt 3:** Alle Files (ausser md, pdf und txt) aus dem ZIP über FTP in das /ram Verzeichnis kopieren (nur **binär**).

Über Putty Menü „Update Software FTP“ auslösen. Warten bis Zeit und Datum wieder im Display erscheint.

**Wichtig:** Prüfen ob Product Version **07251021.010002.020409** korrekt angezeigt wird im Display.

Jede Ziffer muss stimmen!

**Schritt 4:** Gerät Neustart auslösen.

**Schritt 5:** Über Putty Menü: 2 Configuration – 6 Services – 2 FTP auf "on" stellen.

### Update auf neuste Product Version: 07291123.010002.050812:

File Name: 129407\_DTS4138\_MOBA\_V19122023\_14\_20231219\_IMG.zip

**Schritt 6:** Alle Files (ausser pdf und txt) aus dem ZIP über FTP in das /ram Verzeichnis kopieren (nur **binär**).

Über Putty Menü „Update Software FTP“ auslösen. Warten bis Zeit und Datum wieder im Display erscheint.

**Wichtig:** Prüfen ob Product Version **07291123.010002.050812** korrekt angezeigt wird im Display.

Jede Ziffer muss stimmen!